

Anleitung zur Kombination von **AC•THOR[®] oder AC ELWA[®]-E**

mit **KEBA Ladesäule**

von my-PV getestet mit P30 c-series



Automation by innovation.

Diese Anwendung funktioniert bei Anlagen mit AC•THOR ab Firmware-Version a0020400, bei Anlagen mit AC ELWA-E ab Firmware-Version 00202.00.



Um ein Firmware-Update am AC•THOR durchzuführen, muss das Gerät dafür erst freigeschaltet werden. Senden Sie uns dazu die 16-stellige Seriennummer an **support@my-pv.com**



Bitte beachten Sie, dass der Ladestrom entsprechend dem Solar-Überschuss geregelt wird. Dies kann die Lebensdauer der Fahrzeug-Batterie beeinträchtigen. Manche Fahrzeughersteller schreiben deshalb bestimmte Ladeverfahren vor. Alle eingestellten Werte müssen auf jeden Fall den Spezifikationen des Autoherstellers entsprechen. Für Folgeschäden am Elektrofahrzeug durch Missachtung von Ladevorschriften kann keine Haftung übernommen werden.

1. Grundeinstellungen an AC•THOR oder AC ELWA-E

Vor Inbetriebnahme lesen Sie bitte unbedingt die dem Gerät beiliegende Montageanleitung, sowie die online verfügbare Betriebsanleitung.



Die Einstellungen sind im webinterface von AC•THOR und AC ELWA-E vorzunehmen. Ein Konfiguration über das AC•THOR Display ist nicht möglich!

Siehe **[AC•THOR Betriebsanleitung auf www.my-pv.com](http://www.my-pv.com)**

Siehe **[AC ELWA-E Betriebsanleitung auf www.my-pv.com](http://www.my-pv.com)**

Funktionsbeschreibung

Die E-Auto-Funktion des AC•THOR und der AC ELWA-E ermöglicht die Freigabe einer EV-Ladesäule, sobald eine definierbare Schwelle an überschüssiger Photovoltaikleistung zur Verfügung steht. my-PV übernimmt somit nicht direkt die Aufgaben der Ladesäule, bindet diese aber in das Energiemanagement ein und gibt der Beladung des EV ggf. den Vorrang vor der

photovoltaischen Wärmeerzeugung. Zur Kommunikation im Netzwerk ist die IP Adresse der Ladesäule frei einstellbar, ebenso das Ansteuerungsintervall.

Die Überschuss-Leistungsschwelle ist von my-PV mit 2.000 Watt vorgeschlagen und kann je nach Ladeleistung der Säule eingestellt werden. Ebenso eine Mindestzeit für welche diese Schwelle überschritten sein muss (Zeit Schwellenüberschreitung). Dadurch wird bei wechselnder Bewölkung vermieden, dass es vermehrt zu kurzzeitigem Aktivieren der Ladesäule kommt wodurch diese geschont wird.

Nachdem die definierte Überschuss-Leistungsschwelle eine bestimmte Zeit überschritten wurde startet die Ladesäule für die Mindestbetriebszeit (Min. Zeit ein). Dabei kann es auch zu Netzbezug kommen!

Nach Ablauf der Mindestbetriebszeit bleibt die Ladesäule freigegeben, sofern noch Überschuss zur Verfügung steht und das Elektrofahrzeug noch nicht vollgeladen ist. Nach dem Ende der Ladesäulennutzung wird diese für einen einstellbaren Zeitrahmen (Min. Zeit aus) nicht mehr aktiviert.

E-Auto Funktion

E-Auto Ladefunktion: Aus
 Ein

Status Ansteuerung:

Ladestation IP Adresse:

Leistungsschwelle: W

Ansteuerungsintervall: Min.

Max. Ladestrom: mA

Zeit Schwellen-Überschreitung: Min.

Min. Zeit ein: Min.

Min. Zeit aus: Min.

Sicherstellungs-Modus: Aus
 Ein

Sicherstellung Ladestrom: mA

Sicherstellung Zeitfenster 1 von / bis:

Sicherstellung Zeitfenster 1 Ladeenergie 1 / 3 ph: kWh

Sicherstellung Zeitfenster 2 von / bis:

Sicherstellung Zeitfenster 2 Ladeenergie 1 / 3 ph: kWh

Sicherstellung Wochentage: Mo Di Mi Do Fr Sa So

Speichern

Neben dieser grundlegenden Funktionalität bietet my-PV noch an den technische Parameter „Maximaler Ladestrom“ einzustellen. Dieser kann zwischen 6A und 63A eingestellt werden.

Angelehnt an die bewährte Warmwasser-Sicherstellungsfunktion unserer Produkte, kann natürlich auch eine Mindestmaß an Mobilität sichergestellt werden. Dazu stehen für alle Wochentage jeweils zwei Zeitfenster zur Verfügung in denen das EV unbedingt geladen werden muss.

2. Einstellungen KEBA (getestet mit P30 c-series)



UDP-Interface (Smart Home) aktivieren.

Die IP-Adresse von KEBA wird beim Start am Display der Ladestation eingeblendet. Diese ist zur Kommunikation im webinterface von AC•THOR oder AC ELWA-E einzustellen.

my-PV GmbH
Teichstrasse 43, 4523 Neuzeug
www.my-pv.com

Änderungen vorbehalten.
MYPV